247 B/s VoLTE 1:55 PM 89%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=65;j<=68;j++)
    {
        printf("%c",j);
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
```

0 B/s VoLTE 2:16 PM 84%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=65;k<=68;k++)
        {
            printf("%c",k);
        }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
ABCD
 ABCD
  ABCD
   ABCD
```

6 KB/s VoLTE 2:28 PM 81%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k=65,m=68;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=k;j<=m;j++)
    {
            printf("%c",j);
    }
    k++;
    m++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
ABCD
BCDE
CDEF
DEFG
```

0 B/s VoLTE 2:30 PM 81%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=i;j>=1;j--)
    {
            printf("%d",j);
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1
21
321
4321
```

0 B/s VoLTE 2:31 PM 81%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=i;j>=1;j--)
    {
            printf("%d",i);
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1
22
333
4444
```

0 B/s VoLTE 2:50 PM 77%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k=1;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        if(k<=7)
        {
            printf("%d",k);
        }
    }
    k+=2;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1
33
555
7777
```

0 B/s VoLTE 7:03 PM 81%

C Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1;
for(i=4;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        printf("%d ",k);
    }
    m++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
   1
  1 2
 1 2 3
1 2 3 4
```

2 KB/s VoLTE 7:39 PM 85%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1,n=1,x=0;
for(i=4;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=m;k<=n;k++)
    {
        printf("%d ",k);
    }
    x++;
    m=n+1;
    n=m+x;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
   1
  2 3
 4 5 6
7 8 9 10
```

90 B/s VoLTE 7:42 PM 88%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1,n=1;
for(i=4;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=m;k<=n;k++)
    {
        printf("%d ",k);
    }
    m++;
    n+=2;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
   1
  2 3
 3 4 5
4 5 6 7
```

0 B/s VoLTE 9:01 PM 99%

C Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,m=65,n=65;
for(i=1;i<=5;i++)
{
    for(j=m;j<=n;j++)
    {
        printf("%c",j);
    }
    m++;
    n+=2;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
A
BC
CDE
DEFG
EFGHI
```

0 B/s VoLTE 9:06 PM 98%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,m=72,n=72;
for(i=1;i<=7;i++)
{
    for(j=m;j<=n;j++)
    {
        printf("%c",j);
    }
    m--;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
H
GH
FGH
EFGH
DEFGH
CDEFGH
BCDEFGH
```

303 B/s VoLTE 9:08 PM 97%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=5;i++)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        printf("1");
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1
11
111
1111
11111
```

644 B/s VoLTE 10:16 PM 79%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,s=0,m,n=0;
printf("1\n");
for(i=1;i<=4;i++)
{
    m=i;
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        s=m*10;
        m=s;
    }
    n=s+i;
    printf("%d",n);
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1
11
202
3003
40004
```

0 B/s VoLTE 10:21 PM 78%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
printf("1\n");
for(i=1;i<=4;i++)
{
    printf("1");
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("2");
    }
    printf("1");
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1
11
121
1221
12221
```

1 KB/s VoLTE 10:22 PM 78%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=5;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        printf("%d",j);
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
12345
1234
123
12
1
```

2 KB/s VoLTE 10:23 PM 78%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k=65;
for(i=1;i<=5;i++)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        printf("%c",k);
    }
    k++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
A
BB
CCC
DDDD
EEEEE
```

0 B/s VoLTE 10:24 PM 78%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=5;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        printf("%d",i);
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
55555
4444
333
22
1
```

0 B/s VoLTE 10:31 PM 76%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1;
for(i=5;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        printf("* ");
    }
    m++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
    *
   * *
  * * *
 * * * *
* * * * *
```

0 B/s VoLTE 10:49 PM 72%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1,n,p=0;
for(i=4;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        printf("%d",k);
    }
    m++;
    for(n=p;n>=1;n--)
    {
        printf("%d",n);
    }
    p++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
   1
  121
 12321
1234321
```

770 B/s VoLTE 10:50 PM 72%

Dcoder

C Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1,n,p=0;
for(i=4;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        printf("*");
    }
    m++;
    for(n=p;n>=1;n--)
    {
        printf("*");
    }
    p++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
   *
  ***
 *****
*******
```

0 B/s VoLTE 11:25 PM 95%

C Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=8,n,p=1;
for(i=1;i<=5;i++)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        printf("%d",j);
    }
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    m-=2;
    for(n=p;n>=1;n--)
    {
        printf("%d",n);
    }
    p++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1          1
12        21
123      321
1234   4321
12345 54321
```

2 KB/s VoLTE 11:35 PM 93%

Dcoder

C Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1,n,p=1;
for(i=5;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=p;k>=1;k--)
    {
        printf("%d",k);
    }
    p++;
    for(n=2;n<=m;n++)
    {
        printf("%d",n);
    }
    m++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
    1
   212
  32123
 4321234
543212345
```

0 B/s VoLTE 11:46 PM 91%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=0,n,p=1,q=1,r=0;
for(i=5;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(k=p;k<=q;k++)
    {
        printf("%d",k);
    }
    p++;
    q+=2;
    for(n=r;n>m;n--)
    {
        printf("%d",n);
    }
    r+=2;
    m++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
    1
   232
  34543
 4567654
567898765
```

0 B/s VoLTE 7:39 AM 88%

C Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,m=3,n,p=3,q;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(j=1;j<i;j++)
    {
        printf("0");
    }
    printf("*");
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        printf("0");
    }
    m--;
    printf("*");
    for(n=1;n<=p;n++)
    {
        printf("0");
    }
    p--;
    printf("*");
    for(q=1;q<i;q++)
    {
        printf("0");
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
*000*000*
0*00*00*0
00*0*0*00
000***000
```

0 B/s VoLTE 7:48 AM 94%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m,n,p;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    for(k=1;k<i;k++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(m=1;m<=i;m++)
    {
        printf("*");
    }
    printf("\n");
}
for(j=3;j>=1;j--)
{
    for(n=1;n<j;n++)
    {
        printf("%c",s);
    }
    for(p=1;p<=j;p++)
    {
        printf("*");
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
*
 **
  ***
   ****
  ***
 **
*
```

119 KB/s VoLTE 7:52 AM 96%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k;
for(i=4;i>=1;i--)
{
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        if(i%2==0)
        {
            printf("1");
        }
        else
        {
            printf("0");
        }
    }
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1111
000
11
0
```

0 B/s VoLTE 8:06 AM 100%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,s=32,m=1,n,p=1,r=5;
for(i=6;i>=1;i--)
{
    for(k=1;k<m;k++)
    {printf("%c",s);}
    m++;
    for(n=p;n<=6;n++)
    {printf("%d",n);}
    p++;
    printf("\n");
}
for(j=5;j>=1;j--)
{
    for(k=1;k<j;k++)
    {printf("%c",s);}
    for(n=r;n<=6;n++)
    {printf("%d",n);}
    r--;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
123456
 23456
  3456
   456
    56
     6
    56
   456
  3456
 23456
123456
```

0 B/s VoLTE 10:11 AM 83%

Dcoder

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main(){
int i,j,k,m,p=5,x=2,y=2,z=2,w=2;
for(i=4;i>=1;i--){
    for(k=4;k>i;k--)
    {printf("%d",k);}
    for(m=1;m<=i;m++)
    {printf("%d",i);}
    for(k=1;k<i;k++)
    {printf("%d",i);}
    for(m=p;m<=4;m++)
    {printf("%d",m);}
    p--;
    printf("\n");
}
for(j=3;j>=1;j--){
    for(k=4;k>=x;k--)
    {printf("%d",k);}
    x++;
    for(m=3;m>=j;m--)
    {printf("%d",y);}
    y++;
    for(m=3;m>j;m--)
    {printf("%d",w);}
    w++;
    for(k=z;k<=4;k++)
    {printf("%d",k);}
    z++;
    printf("\n");
}
getch();
return 0;
}
```

Output

```
4444444
4333334
4322234
4321234
4322234
4333334
4444444
```

0 B/s VoLTE 10:17 AM 81%

C

Input

```c
#include<stdio.h>
int main(){
int i,j,k,m,n;
for(i=1;i<=5;i++)
{
    printf("%d  ",i);
}
printf("\n");
for(j=11;j<=15;j++)
{
    printf("%d ",j);
}
printf("\n");
for(k=21;k<=25;k++)
{
    printf("%d ",k);
}
printf("\n");
for(m=16;m<=20;m++)
{
    printf("%d ",m);
}
printf("\n");
for(n=6;n<=10;n++)
{
    printf("%d  ",n);
}
printf("\n");
getch();
return 0;
}
```

Output

```
1  2  3  4  5
11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
16 17 18 19 20
6  7  8  9  10
```